

i.Beat 120



FEATURES

Wiedergabefunktionen

- Abspielbare Dateiformate: MP3, WMA, WAV
- Integriertes Stereo-FM-Radio

Hardware

- Brillantes Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Maximale Laufzeit von ca. 10 Stunden (1 x AAA-Batterie)
- Integriertes Diktiergerät zum Aufsprechen von Notizen

Aufnahme

- Direktaufnahme vom Radio (als WAV)
- Sprachaufnahme vom integrierten Diktiergerät (als WAV)

Benutzeroberfläche

- Deutsche und englische Bedienungsführung
- ID3-Tag-Anzeige

LIEFERUMFANG

i.Beat 120, Software- / Treiber-CD, USB 2.0-Kabel, Stereo-Kopfhörer (im Umhängeband integriert), AAA-Batterie, Handbuch

Zusatzfunktionen

- 6 Equalizer-Einstellungen und 5 Repeat-Funktionen
- 20 Radio-Stationsspeicherplätze mit automatischem Sendersuchlauf
- Anspielfunktion
- Automatisches Abschalten dank Sleep-Timer-Funktion möglich

Anschlüsse

- Kopfhöreranschluss
- USB-Anschluss für schnelle Datenübertragung

Kommunikation mit dem PC

- Schneller Datentransfer
- Geeignet für Windows® 98(SE)¹, ME, 2000, XP, Vista,
- Mobiler Datenspeicher ("USB-Stick-Funktion")
- Firmwareupdate möglich

Software

- Audiograbber
- Firmwareupdate-Tool

TECHNISCHE DATEN

HARDWARE

Speicherkapazität	128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB
Display	LCD (13.3 mm x 19 mm, 132 x 64 Pixel, hintergrundbeleuchtet)
Schnittstelle	USB 2.0, Kopfhörerausgang (3.5 mm Klinke)
Farbe	schwarz-silber
Abmessungen (B x H x T)	80.8 mm x 36 mm x 17.7 mm
Gewicht	ca. 34 g (ohne Batterie)

AUFNAHME UND WIEDERGABE

Abspielbare Dateiformate	MP3 (CBR/VBR, 32 - 320 kBit/s), WAV (kHz), WMA (32 - 320 kBit/s)
DRM (Digitales Rechte-Management)	-
Equalizer	Bass, Jazz, Klassik, Normal, Pop, Rock
Dateiinformation	ID3-Tag
Aufnahmequellen	integriertes Mikrofon, integriertes Stereo-FM-Radio
Aufnahmequalität	Diktiergerät: WAV (8 kHz), FM-Radio: WAV (16 kHz)

FM-RADIO

Radio / Speicherplätze	Ja / 20
Frequenzbereich des Radios	87.5 - 108 MHz in Schritten zu 0.05 MHz
Rauschabstand des Radios	> 50 dB

STROMVERSORGUNG

Stromversorgung	1 x AAA-Batterie
Maximale Laufzeit	10 Stunden

KOMMUNIKATION MIT DEM PC

Unterstützte Betriebssysteme	Microsoft Windows® 98(SE) ¹ / ME / 2000 / XP / Vista
Maximale Datentransferrate (Lesen / Schreiben)	1092 kB/s / 1092 kB/s
Software	Audiograbber, Firmwareupdate-Tool, Treiber Win98

BESONDERHEITEN

Ausgangsleistung, Impedanz	5 mW (L) + 5 mW (R), 32 Ohm
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Rauschabstand	> 90 dB
Sprachen	Deutsch, Englisch

¹: Treiber im Lieferumfang

¹: Treiber steht auf unserer Homepage unter <http://www.trekstor.de> zur Verfügung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.